

Mode d'Emploi

FireAngel[®]

Détecteur Avertisseur Autonome de Fumée
pile scellée 10 ans

THERMOPTEK[®]
MULTI-SENSOR

Modèle
ST-622-FR

P-LINE

TESTER LE DÉTECTEUR UNE FOIS PAR SEMAINE

1. Utilisation

Votre détecteur de fumée satisfait aux exigences minimales pour logement individuel.

Mobile homes, camping-cars et caravanes

Ce détecteur de fumée convient pour être installé dans les mobile homes, camping-cars et caravanes.

Bâtiments commerciaux et industriels

Ce détecteur de fumée n'est pas conçu pour une utilisation non résidentielle, commerciale ou industrielle quelconque, ni pour une application quelconque autre que celle décrite ci-dessus.

IMPORTANT : assurez-vous de la conformité avec la réglementation locale relative aux incendies et aux bâtiments applicable à votre habitation.

2. Positionnement

En vue d'assurer la détection la plus rapide possible d'un incendie, nous recommandons d'installer un détecteur de fumée dans toutes les pièces d'une habitation où la température se situe normalement entre 4 et 38 °C.

AVERTISSEMENT : une exposition prolongée à des températures en dehors de la plage spécifiée réduira la durée de vie de ce produit.

Les détecteurs de fumée devraient bénéficier d'un dégagement d'au moins 30 cm des luminaires et des murs. Dans l'idéal, les détecteurs de fumée devraient être positionnés le plus au centre de la pièce.

Ils devraient être positionnés au maximum à 60 cm à la verticale sous le point le plus élevé de la pièce.

Si vous positionnez un détecteur de fumée au mur, le sommet de l'appareil doit être entre 15 et 30 cm sous le plafond et au moins à 30 cm d'un autre mur.

Les détecteurs de fumée Thermoptek™ sont peu enclins aux fausses alarmes des fumées de cuisson et donc plutôt adaptés pour un positionnement à proximité d'une cuisine. Cependant leur déclenchement intempêtif du fait de la vapeur est une éventualité. Ils ne devraient donc pas être placés à proximité d'une salle de bains.

3. Smart Silence

Les détecteurs de fumée peuvent parfois réagir aux fumées de cuisson ou à d'autres situations qui ne sont pas dangereuses. Votre détecteur de fumée intègre la technologie « Smart Silence ». En cas d'alerte intempêtive, ou fausse alarme manifeste, vous pouvez arrêter temporairement le signal d'alarme sonore de votre détecteur de fumée en appuyant sur le bouton central, ce qui réduit la sensibilité du détecteur. Votre détecteur revient automatiquement à sa sensibilité maximale dans les 10 minutes.

REMARQUE : si la quantité de fumée atteignant le détecteur est très importante, le mode Silence sera annulé et l'alarme recommencera à se faire entendre.

DANGER : si votre détecteur de fumée FireAngel émet un signal d'alarme et que vous ne testez pas l'appareil, celui-ci vous avertit d'une situation potentiellement dangereuse qui requiert votre attention immédiate.

4. Sleep Easy

Votre détecteur continue de détecter les fumées lorsque le signal de pile faible est désactivé. Il est toutefois conseillé de remplacer le détecteur dans un délai inférieur à 30 jours.

5. Pile Faible

Vous pouvez désactiver seulement dix fois le signal sonore de pile faible. Remplacez immédiatement votre détecteur de fumée pour bénéficier d'une protection en cas d'incendie. Le voyant lumineux rouge clignote indépendamment du bip sonore de pile faible pour signaler une anomalie du système. Veuillez contacter l'assistance technique si la garantie est encore valide (voir ci-dessous). Si votre détecteur n'est plus sous garantie, remplacez-le immédiatement.

AVERTISSEMENT : le signal sonore ou bip ne peut pas être désactivé en cas d'anomalie du système.

6. Technologie de détection multicapteur

La technologie Thermoptek™ permet une réaction rapide à la fois aux foyers couverts et aux incendies à flamme intenses avec un seul détecteur.

Grâce à une mesure constante des variations de température, la sensibilité du capteur est augmentée lorsqu'une montée en température relevée..

7. Maintenance

ATTENTION : ne pas peindre le détecteur de fumée.

8. Mise au rebut

Conformément à la Directive DEEE 2012/19/UE, les déchets des produits électriques ne doivent pas être mis au rebut avec les déchets ménagers. La pile doit être désactivée avant la mise au rebut du détecteur conformément à la réglementation locale.

L'emballage de ce produit doit être collecté en vue de sa valorisation, soit en déchèterie, collecte collective ou rapporté au point de vente. Nos distributeurs français adhèrent à l'éco-organisme Eco-systèmes pour le détecteur et Eco-emballages pour l'emballage.

AVERTISSEMENT : ne pas essayer d'ouvrir. Ne pas brûler.



9. Garantie

FireAngel Safety Technology Limited garantit à l'acquéreur d'origine que le détecteur de fumée joint est exempt de tout défaut matériel et de fabrication dans le cadre d'une utilisation domestique et dans des conditions normales pour une période de 10 ans à compter de la date d'achat. FireAngel Safety Technology Limited garantit accepter de remplacer, à sa discrétion, l'appareil sans frais sur une période de 10 ans à compter de la date d'achat, à condition que le produit soit retourné au revendeur avec une preuve d'achat datée. La garantie relative au remplacement du détecteur ST-622-FR sera accordée pour le restant de la période de la garantie relative au détecteur acheté à l'origine - c'est-à-dire à compter de la date de l'achat initial, et non de la date de la réception du produit de remplacement. FireAngel Safety Technology Limited se réserve le droit de proposer un produit alternatif, similaire à celui qui est remplacé, si le modèle d'origine n'est plus disponible ou en stock. Cette garantie s'applique à l'acquéreur d'origine à compter de la date d'achat initiale et n'est pas transférables. Une preuve d'achat est exigée. Cette garantie ne couvre pas les dommages résultant d'accidents, d'abus, de démontage, d'utilisation incorrecte ou de manque d'entretien raisonnable du produit, ou encore d'applications non conformes au mode d'emploi. Elle ne couvre pas les événements et situations échappant au contrôle de FireAngel Safety Technology Limited, comme les cas de force majeure (incendie, intempéries, etc.). Elle ne s'applique pas aux détaillants, centres de service, distributeurs ou agents. FireAngel Safety Technology Limited ne reconnaît aucune modification apportée à cette garantie par des tierces parties.

FireAngel Safety Technology Limited décline toute responsabilité pour tout dommage accidentel ou consécutif provoqué par l'infraction à une quelconque garantie expresse ou implicite. Sauf dans la mesure interdite par la loi applicable, toute garantie implicite de caractère commercialisable ou d'aptitude à une application donnée est limitée à 10 ans. La présente garantie n'affecte pas vos droits légaux. À l'exception du décès ou de lésions personnelles, FireAngel Safety Technology Limited décline toute responsabilité pour un(e) quelconque perte d'utilisation, dommage, coût ou frais relatifs à ce produit, ou pour un(e) quelconque perte, dommage ou frais indirects ou consécutifs encourus par vous ou tout autre utilisateur de ce produit.

REMARQUE : ce mode d'emploi est également disponible en texte grand format et en d'autres formats. Veuillez contacter le support technique au 0800 940 078 ou supporttechnique@fireangeltech.com

Fonctionnalités certifiées par la marque NF :

Installation	<input checked="" type="checkbox"/> Mur <input checked="" type="checkbox"/> Plafond
Fonctionne avec	<input checked="" type="checkbox"/> Pile incluse <input type="checkbox"/> Secteur
Autonomie de la pile	<input type="checkbox"/> 3 ans <input type="checkbox"/> 5 ans <input checked="" type="checkbox"/> 10 ans <input checked="" type="checkbox"/> Scellée non remplaçable
Témoin lumineux d'alarme	<input checked="" type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON
Prévu pour l'installation en mobile home / caravane / camping-car	<input checked="" type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON
Mise en pause de l'alarme sonore	<input checked="" type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON
Mise en pause de l'indication sonore pile en fin de vie	<input checked="" type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON

AFNOR Certification

11, rue Francis de Pressensé

F-93571 La Plaine Saint Denis Cedex

Téléphone : +33(0)1 41 62 80 00

Télécopie : +33(0)1 49 17 90 00

Sites internet : www.afnor.org et www.marque-nf.com

Email : certification@afnor.org



19
2797-CPR-676744
EN 14604:2005+AC:2008
Dispositifs d'alarme de fumée
FSTDOP19001

La Déclaration de Performance
est disponible pour consultation
et téléchargement sur le site :
<http://spru.es/ST-622>



AFNOR Certification
11, rue Francis de Pressensé
F-93571 La Plaine Saint Denis Cedex
Téléphone : +33(0)1 41 62 80 00
Télocopie : +33(0)1 49 17 90 00
Sites internet : www.afnor.org et www.marque-nf.com
Email : certification@afnor.org

Le marquage CE apposé sur ce produit atteste de sa conformité aux directives européennes qui lui sont applicables, en particulier sa conformité aux spécifications harmonisées de la norme NF EN14604 en regard du règlement No. 305/2011 relatif aux produits de construction.

Pour la France uniquement : la marque NF appliquée aux Détecteurs Avertisseurs Autonomes de Fumée (DAAF), c'est l'assurance de la sécurité et d'une qualité constante contrôlée par des spécialistes. Par ses contrôles rigoureux et exhaustifs (système de management de la qualité du titulaire, contrôle des fabrications, audits et essais de surveillance...) elle apporte au consommateur toutes les garanties de conformité des produits certifiés. La marque NF-DAAF atteste la conformité de ce produit au référentiel de certification NF292. En cas de questions relatives à ce produit vous pouvez téléphoner au 0800 940 078.

CONSERVEZ CE MODE D'EMPLOI EN LIEU SÛR PENDANT TOUTE LA DURÉE DE VIE DU PRODUIT. Si le détecteur-avertisseur de fumée que vous installez doit être utilisé par un tiers, remettez ce mode d'emploi, ou sa copie, à l'utilisateur final.

FireAngel Safety Technology Limited

Vanguard Centre, Sir William Lyons Road, Coventry CV4 7EZ Royaume Uni

(UK) technicalsupport@fireangeltech.com
(DE) technik@fireangeltech.com
(FR) supporttechnique@fireangeltech.com
(NL) klantenservice@fireangeltech.com
(INT) Internationalsupport@fireangeltech.com



GN5625R2
ST-622-FR